

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/agregat-pradotworczy-pramac-s-8000-avr-230v-p-906.html>

Agregat prądowórczy PRAMAC S 8000 AVR 230V

Cena brutto	14 145,00 zł
Cena netto	11 500,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	PD612SH2Z02
Producent	PRAMAC
Moc kVA	5 - 13
AVR	TAK
Rozruch	Elektryczny
Paliwo	Benzyna
Seria	S

Opis produktu

Agregat prądowórczy PRAMAC S 8000 AVR 230V

Praca zdezorganizowana?! Zabrakło prądu?! Brak źródła elektryczności - potrzebujemy agregatu prądowórczego? Doskonałość wśród profesjonalnych urządzeń Pramac. Solidne wykonanie w połączeniu z nowoczesnym i ekonomicznym silnikiem BENZYNOWYM. Idealny do intensywnych zastosowań gdzie moc jest potrzebna przez długi okres czasu.. Prosty profesjonalny agregat. Pramac serii "ES" to agregaty wysokiej klasy: mocne i ekonomiczne silniki, wytrzymałe i nowoczesne wykończenie oraz łatwe do napełniania zbiorniki paliwa. Agregaty prądowórcze Pramac są bardzo proste w obsłudze. Mocny i wytrzymały agregat, niezbędny w wielu zastosowaniach. Przeznaczony do intensywnego użytkowania. Wersja z rozruchem ręcznym. Wyposażony w niezawodny silnik HONDA, najwyższej klasy komponenty oraz pełne oprzyrządowanie to PRAMAC ES 8000 AVR. Agregat wyposażony w moduł stabilizacji napięcia AVR. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, zapewniamy profesjonalne doradztwo w kwestii dobrania odpowiedniego agregatu, który spełni wszystkie Państwa oczekiwania.

Dane techniczne:

- Główne parametry Częstotliwość Hz 50
- Napięcie V 230
- Współczynnik mocy $\cos \phi$ 0.9
- Liczba faz 1
- Moc Moc maksymalna ESP kVA 7.2
- Moc maksymalna ESP kW 6.4
- Moc ciągła COP kVA 6.0
- Moc ciągła COP kW 5.5
- Dane silnika Producent silnika Honda Model GX390
- Electric System chłodzenia silnika Powietrze
- Pojemność cm^3 389
- Zasilanie Wolnossący
- Obroty znamionowe rpm 3000
- Regulator obrotów Mechaniczny
- Paliwo Benzyna
- Pojemność układu smarowania l 1.1
- System rozruchu Elektryczny (+Ręczny)
- Prądnica Typ Ze szczotkami
- Klasa izolacji H
- Klasa IP 23

- Bieguny 2
- Częstotliwość Hz 50
- Tolerancja napięcia % 2
- Regulator napięcia Elektroniczny
- Standardowy AVR AVR 520
- Dane wymiarowe Długość (L) mm 840 Szerokość (W) mm 615 Wysokość (H) mm 753
- Waga (suchy) Kg 109
- Pojemność zbiornika paliwa l 27
- Poziom hałasu Gwarantowany poziom hałasu (LWA) dBA 97
- Poziom ciśnienia akustycznego z 7 m dB(A) 69



Szanowni Państwo, jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w doborze części, urządzenia lub maszyn, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

Zapewniamy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń i silników dostępnych w naszej ofercie. Nasi pracownicy udzielą szczegółowych i fachowych porad. W razie wątpliwości zadaj pytanie, służymy pomocą. Dołożymy wszystkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić szczegółowej odpowiedzi.